

Projoy Feuerwehrscharter

ALLGEMEIN:

- Geeignet für 2, 3 oder 4 Strings
- Automatische DC-Abschaltung im Notfall
- Manuelle Abschaltung möglich
- Abschaltung bei Netzausfall
- Robustes, flammhemmendes Gehäuse
- Schutzart IP66

LIEFERUMFANG:

- 1x Projoy Feuerwehrscharter
- 1x Befestigungszubehör
- 1x Produktdatenblatt / Montagehinweise



Matchcode	PROJOY FWS 2 STRINGS	PROJOY FWS 3 STRINGS	PROJOY FWS 4 STRINGS
Artikelnummer	PVB29501	PVB29502	PVB29503
Schutzklasse	II	II	II
Anzahl Strings	2	3	4
Stringspannung	300 - 1500 V DC	300 - 1500 V DC	300 - 1500 V DC
Stringstrom	bis 55A	bis 55A	bis 55A
Normen	EN60947-1 & EN60947-3	EN60947-1 & EN60947-3	EN60947-1 & EN60947-3
Schaltzyklen	>10.000	>10.000	>10.000

DC Eingang / Ausgang

Art der Leistungseinführung	PV Stecker	PV Stecker	PV Stecker
-----------------------------	------------	------------	------------

Gehäuse

Maße bxxhxt (mm)	250x220x176	250x220x176	250x220x176
Material	FR,UV-best. Kunststoff	FR,UV-best. Kunststoff	FR,UV-best. Kunststoff
Schutzart	IP66	IP66	IP66
Umgebungstemperatur	-25...60°C	-25...60°C	-25...60°C

